

Elzab ECR - komunikacja przez multiplekser LAN-MUX4

Elzab ECR - komunikacja przez multiplekser LAN-MUX4



Urządzenie pozwala na odległą komunikację przez porty RS-232.

Multiplekser pozwala na podłączenie do wyjścia 4-ch kas Elzab. Wejście urządzenia podłącza się do sieci LAN lub WAN. Multiplekserowi należy skonfigurować własny adres IP przy pomocy programu **mux_ip.exe** (ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/mux_ip.zip). Komunikacja odbywa się tylko przez sterownik Elzab. oznacza to, że na razie urządzenie można wykorzystywać tylko do kas Elzab i sprawdzarek Elzab RS. Elzab zaleca to rozwiązanie do komunikacji przez Internet. Natomiast nie zaleca bezpośredniego łączenia kas Elzab LAN przez Internet z powodu opóźnień.

Komunikacja przez multiplekser jest możliwa przez **sterowniki Elzab od wersji 8.56**.

Za konfigurację multipleksera w PC-Market 7 odpowiadają niżej zaznaczone parametry:

Kasa fiskalna [3]

Numer: 1 Nazwa: Alkohol
Komunikacja ze stanowiska: 1
Magazyn dla dokumentów: Magazyn 01
Typ urządzenia (sterownik): Elzab ECR
Dodatkowy opis sterownika: Delta Lux 9983 firm. MA05.03
Eco 5.01 firm. MA0B.01
Ster. wer. 8.40 lub 8.50a(LAN)

F5 Asortymenty F6 Parametry F7 Inne ustawienia

Parametr	Wartość
Złącze	COM1
Prędkość transmisji	9600
Kanał multipleksera	LAN-MUX4 - Kanał 1
Typ kasy	DELTA 2001 (10239 PL11)
Import z wag dostępny	Nie
Obsługa asortymentów akcyzowych	wyłączona
Id asortymentów akcyzowych (np. "1,3,5")	
Id asortymentów akcyzowych (cd.)	
Id asortymentów akcyzowych (cd.)	
Precyzja sprzedaży	3 miejsca po przecinku
Timeout komunikacji z kasą (sek.)	60
Rodzaj urządzenia	Homologacja 2001
Modem - Wybieranie numeru	tonowe
Modem - Numer telefonu	
Modem - Hasło autoryzujące połączenia modemów	ELZABMOD
Modem - Timeout sekwencji AT w sekundach	100
Modem - Timeout komunikacji z modemem	188
Modem, LAN-MUX4 - Maksymalna liczba retransmi	3
LAN-MUX4 - Adres IP multipleksera	192.168.0.12
LAN-MUX4 - Hasło autoryz. połączenia przez multi	ELZABMUX
LAN-MUX4 - Timeout komunikacji z multipleksem	5
Opóźnienie przed rozpoczęciem komunikacji (sek.)	0
Pojemność kasy	20000
Poziom cen	detaliczna
Obsługa rozszerzonego bufora paragonu z płatność	Nie
Obsługa pliku config.txt	utwórz na podst. konfiguracji

F2 Zapisz Shift+F2 Zastosuj Esc Wyjście